

Tisztelt Vásárló

Az Ön által vásárolt készülék alkalmas minden típusú digitális tachográf memóriájának és a tachográfba helyezett gépkocsivezetői kártya adattartalmának kiolvasására és átmeneti tárolására.

A TACHOBANK2 készülékkel kiolvasható a digitális tachográf belső adattárolója, és a tachográfba helyezett gépkocsivezetői kártya adatai. Ezenfelül a készülék úgy van kialakítva hogy a beépített kártyaolvasón keresztül, önálló eszközként a tachográftól függetlenül a készülékbe helyezett vezető-, műhely-és ellenőri kártya tartalmát kiolvassa és azt a benne lévő memória terjedelmének megfelelő mértékben tárolja.

A készülék működését tekintve háromféle üzemmódot különböztetünk meg:

1. Tachográf adatletöltés:

Tachográf belső adattárolójának lekérdezésére szolgál. A művelet csak akkor végezhető el , ha a kettes számú kártyanyílásban van vállalati-,műhely-vagy ellenőri kártya és a kártyaszimbólum teljes egészében látható.

A készüléket a tachográf szervízcsatlakozóján keresztül csatlakoztatjuk a tachográfhoz.

Első lépésként a készülék, a saját memóriáját teszteli , hogy alkalmas-e a tachográf letöltésére. Ha a teszt pozitív a kijelzőn megjelenik a „*Szabad memoria hely.....*” feirat, vagy hiba esetén a „*Memoria megtelt vagy töredezett*” figyelmeztetés.

Pozitív válasz esetén a kijelzőn megjelenik az ajánlott letöltési mód:

- Részletöltés 12 hónap
- Részletöltés 6 hónap
- Részletöltés 3 hónap
- Teljes letöltés
- Kártya olvasása(a tachográfon keresztüli letöltés)

A menüpontok között a fel-,le gombokkal választjuk ki és az ok gombbal fogadjuk el a megfelelő üzemmódot és elkezdődik a letöltés, aminek a lefolyását a kijelzőn látjuk.

2. Kártyaolvasási üzemmód:

A készülékbe helyezett digitális tachográfhoz tartozó kártya adatainak kiolvasására szolgál.

A kártya behelyezése után a készülék kijelzi az elem (akkumulátor) feszültség szintjét:

min fesz.....valós érték.....max fesz

Ha az érték túl alacsony (2V alatti) a kártyaletöltés nem engedélyezett! A kijelzőn a „Az *elem lemerült*” felirat jelenik meg.

Második lépés a **pontos dátum és idő beállítása.**

A kártyaletöltés során a legfontosabb teendő, mivel a kártyára ez a dátum kerül mint letöltési dátum!

A beállítás menete:

A kijelzőn megjelenik a készüléken jelenleg beállított dátum. Ha a dátumot változtatás nélkül elfogadjuk, az enter gombot kell minden egyes karakter elfogadásához megnyomni. Az esetleges változtatás a le-,fel gombbal lehetséges. Az X gombbal visszafelé is léphetünk.

A kártyaletöltés folyamata úgy folytatódik, hogy a készülék, a saját memóriáját teszteli alkalmas-e a kártya letöltésére. Ha a teszt pozitív a kijelzőn megjelenik a „*Szabad memoria hely.....*” felirat, vagy hiba esetén a „*Memoria megtelt vagy töredezett*” Pozitív válasz esetén megkezdődik a kártyaazonosítás.

A kijelzőn „*A kártya azonosítás*” felirat jelenik meg. Azonosítás után a kijelzőn megjelenik az azonosított kártya típusa:

- „*Vezetői kártya*”
- „*Műhely kártya*”
- „*Ellenőri kártya*”
- „*Vállalati kártya*”

Ha kommunikációs probléma lép fel a készülék és a kártya kapcsolatában, akkor a „*kártya nem olvasható*” vagy „*Ismeretlen kártya*” figyelmeztetés olvasható a kijelzőn.

A kártya azonosítása után a kiolvasás elkezdődik. A művelet végeztével a kijelzőn a „*Kártyaolvasása kész*” felirat jelenik meg.

Ha kártya vagy készülékhiba miatt nem hajtható végre a kiolvasás a kijelzőn a „*Kártya nem olvasható*” felirat jelenik meg.

3. Nyelv beállítása:

Ha a készüléken nem az ön által kívánt nyelven jelennek meg az üzenetek lehetősége van az ön által kívánt nyelvet kiválasztani. A választáshoz, az eszköz bekapcsolása előtt (tachográfhoz való csatlakoztatás, illetve kártya behelyezése előtt) nyomja meg a le és a fel gombot egyszerre, és tartsa lenyomva, amíg a kijelzőn a „magyar” felirat megjelenik. Ezután a le, és fel gombokkal választhat a nyelvek közül, és az enter gomb megnyomásával véglegesítheti!

4. USB üzemmód :

A letöltött adatfájlok kezelése:

A letöltőkábelhez mellékelt USB kábellel csatlakoztassuk a letöltőkulcsot a számítógéphez. A képernyőn megjelenő ablakban lévő „**DOWNLOAD**” könyvtárban találhatóak a letöltött adatfájlok

A számítógép a letöltő kulcsot „PENDRIVE”-ként kezeli. A letöltőkulcson tárolt adatokkal végzett minden művelet a külső adathordozóra vonatkozó szabály szerint végezhető. Hibás adatletöltés esetén rejtett adatfájlok keletkeznek ,ezeket az adatfájlokat hagyja figyelmen kívül!

A maximális adatbiztonság érdekében, minden letöltés után gondoskodjon az archiválásról!

Ez a 'Memobank' programmal könnyen elvégezhető.

A program letölthető: www.tachotax.hu